TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:商用傳真複合機 WF-7611 在 WINDOWS 10 系統下,如何使用 EPSONNET PRINTER PORT 連接網路設定

步驟1、請上官網下載工具軟體中的「EPSONNET PRINTER」。

下載	常見問題 (FAQ)	技術文件及保固	註冊	联络我們	
作業系統: Window	s 7 64-bit (已偵測) ▼				
######################################					
工具軟體 -					
EPSON :	Scan OCR Component 英文版 v3.00.04	4		下載	
	Accomp_v30004_1702028_41.2p				
EPSON	Net Config 英文版 v4.9.4				
17.60 MB	encw494.zip			下載	
EPSON	Net Print 英文版 v3.1.3			下載	
7.39 MB 6	npw313.zip				

步驟 2、EPSONNET PRINTER 是壓縮檔,需解壓縮再點選「ENP」安裝。

	🕞 🕞 マ 📕 ኑ 新増資	(料夾 (2) ▶ Data
	檔案(F) 編輯(E) 檢社 EPSON Easy Photo P	見(V) 工具(T) 說明(H) Print ▼ 🕞 列印
Color - Color	組合管理 ▼ 加入至	媒體櫃 ▼ 共用對象 ▼
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) EPSON Easy Photo Print ▼ ④ 列印	☆ 我的最愛	
組合管理 ▼ 解壓線所有檔案	□ ● 単 ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■	ENP
☆ 我的最愛 ^{名供} 予載 Data	3000 最近的位置 《 OneDrive	Setupx86

步驟3、點選左下角「放大鏡」功能後輸入 control 搜尋,再點選「控制台」,並進入「裝置和印表機」功能。

回 執行	×		
前入程式、資料夾、文件或網際網路資源	原的名稱,Windows		
elebi開設。			
·····································	~		
確定 取消	瀏覽(B)		
確定 取消	瀏覽(B)		

EPSON379214 (WF-761	0 Series) 內容
一般共用連接埠	雅
EPSON3	79214 (WF-7610 Series)
位置(L):	
註解(<u>C</u>):	
型號(<u>O</u>): EPSON W	/F-7610 Series
功能	
色彩:是	可使用紙張:
雙面:是	A4 210 x 297 mm
装訂:否	10 x 15 cm (4 x 6 in)
	13 x 18 cm (5 x 7 in)
还度: 个明	A6 105 x 148 mm
最大解析度: 不明	AJ 148 X 210 mm
2	喜好設定(E) 列印測試頁(I)
	確定 取消 要用(A)

步驟4、在印表機圖形上按下右鍵進入「印表機內容」功能,並點選「連接埠」。

步驟 5、點選右下角「新增連接埠」。

WDUNUTE EPSON379214 (WF-7610 Series) ODUNUTE ODUNUTE 文件將會列印到第一個可使用的選取連接場。 連接場 描述 印表機 ② COM1: 序列場 ③ COM2: 序列場 ③ COM3: 序列場 ③ COM4: 序列場 ③ COM4: 序列場 ③ VSD VSD 連接場 ② WSD VSD 連接場 ③ 飲用雙向支援功能(E) ③ 飲用印表機集區(N)	19100	·訊	1. 選購品設定 版本語	階	連接埠進際	般
別印到下列連接埠(P) 文件將會列印到第一個可使用的選取連接埠。 連接埠 描述 印表機 「 空OM1: 序列埠 「 COM2: 序列埠 」 COM3: 序列埠 」 COM4: 序列埠 」 FILE: 列印至檔案 」 WSD WSD 連接埠 EPSON379214 (WF-7610 Seri) 新増連接埠(T) 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C) 新増連接埠(T) 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C) 飲用覽向支援功能(E) 愈用印表機集區(N)				(WF-7610 Series)	SON379214 (V	EP
列印到下列連接埠(P) 文件將會列印到第一個可使用的選取連接埠。 連接埠 描述 印表機 ① COM1: 序列埠 ② COM2: 序列埠 ③ COM3: 序列埠 ③ COM4: 序列埠 ⑤ COM4: 序列埠 ⑨ WSD WSD 連接埠 ⑧ WSD WSD 連接埠 ⑧ MB陸連接埠(D) ⑨ 飲用雙向支援功能(E) ⑨ 飲用印表機集區(N)						
擅接埠 描述 印表機 □ COM1: 序列埠 □ COM2: 序列埠 □ COM3: 序列埠 □ COM3: 序列埠 □ COM4: 序列埠 □ FILE: 列印至檔案 □ WSD WSD 連接埠 □ WSD WSD 連接埠 □ WSD WSD 連接埠 □ WSD WSD 連接埠 □ WSD USD 連接埠 □ WSD WSD 連接埠 □ WSD 連接埠 □ WSD 連接埠 □ WSD = 0 ■ 0				用的選取連接埠。	接埠(P) 到第一個可使用	列印到下列連 文件將會列印
 ○ COM1: 序列堤 ○ COM2: 序列堤 □ COM3: 序列堤 □ COM4: 序列堤 □ FILE: 列印至檔案 □ WSD WSD 連接堤 ○ WSD WSD 連接堤 ○ WSD WSD 連接堤 ○ BD用雙向支援功能(E) □ 愈用印表機集區(N) 		*		印表機	描述	連接埠
 ○ COM2: 序列埠 ○ COM3: 序列埠 ○ COM4: 序列埠 ○ FILE: 列印至楣案 ○ WSD WSD 連接埠 ○ WSD WSD 連接埠 ○ WSD WSD 連接埠 ○ BD用雙向支援功能(E) ○ 啟用印表機集區(N) 					序列埠	COM1:
 ○ COM3: 序列埠 ○ COM4: 序列埠 ○ FILE: 列印至檔案 ○ WSD WSD 連接埠 ○ WSD WSD 連接埠 EPSON379214 (WF-7610 Seri ○ WSD ● Bite (C) ○ 飲用雙向支援功能(E) ○ 飲用印表機集區(N) 		E			序列埠	COM2:
 □ COM4: 序列埠 □ FILE: 列印至檔案 □ WSD WSD 連接埠 □ WSD WSD 連接埠 ■ MSD 建接埠 ■ 新增連接埠(T) ■ 歐用雙向支援功能(E) □ 歐用印表機集區(N) 					序列埠	COM3:
 □ FILE: 列印至檔案 □ WSD WSD 連接埠 ■ WSD WSD 連接埠 ■ WSD WSD 連接埠 ■ BPSON379214 (WF-7610 Seri ■ 新増連接埠(T) ■ 新増連接埠(T) ■ 副除連接埠(D) ■ 設定連接埠(C) ■ 飲用雙向支援功能(E) ■ 飲用印表機集區(N) 					序列埠	COM4:
 WSD WSD 連接埠 WSD WSD 連接埠 EPSON379214 (WF-7610 Seri 新增連接埠(T) 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C) ③ 啟用雙向支援功能(E) ③ 啟用印表機集區(N) 					列印至檔案	FILE:
 WSD WSD 連接埠 EPSON379214 (WF-7610 Seri… 新増連接埠(T)… 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C)… ③ 飲用雙向支援功能(E) ③ 啟用印表機集區(N) 					WSD 連接埠	WSD
新増連接埠(T)		÷.	9214 (WF-7610 Seri	EPSON	WSD 連接埠	VSD
新增連接埠(T) 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C) ☑ 啟用雙向支援功能(E) ☑ 啟用印表機集區(N)						
 ✓ 啟用雙向支援功能(E) □ 啟用印表機集區(N) 			設定褲接埠(C)	删除薄接埠(D)	埠(T)	新增連接
☑ 啟用雙向支援功能(E) □ 啟用印表機集區(N)						
□ 愈用印表機集區(N)					7援功能(E)	✔ 啟用雙向す
□ 就用好夜饭未堕(IV)						■診田印声型
					ŧ未直(Ⅳ)	回顧用却衣傷
		TENR				

步驟6、	選擇	[¬] EpsonNet Print Port	」並點選	Γ	新增連接埠	」°
------	----	----------------------------------	------	---	-------	----

97	世田	連接埠	進階	6彩裕理 安全性 躍購品設定 版本溶訊	
印表	機連接埠				
_					
	psonNet	Print Por			
5	tandard [*]	TCP/IP Po	ort		
ſ	新増連接	€埠類型(№	v)	新增連接埠(P) 取消	
	FILE:	列印兰福	×		
		W/SD 建均	度埠		
1	WSD	1100 Æ13			
	WSD WSD	WSD 連招 WSD 連招	度埠	EPSON379214 (WF-7610 Seri +	
	WSD WSD	WSD 連招 WSD 連招	度 埠	EPSON379214 (WF-7610 Seri 👻	
	WSD WSD 新増連接堆	WSD 連招 WSD 連招	8埠 	EPSON379214 (WF-7610 Seri	
	WSD WSD 新増連接堵	WSD 連招 WSD 連招	^{度埠}	EPSON379214 (WF-7610 Seri	
	WSD WSD 新増連接増 (用雙向支:	WSD 連拍 WSD 連拍 副(T)	度埠 	EPSON379214 (WF-7610 Seri 、 一 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C)	
	WSD WSD 新增連接婚 (用雙向支:	WSD 連拍 WSD 連拍 範(T) 援功能(E) 集區(N)	度 埠	EPSON379214 (WF-7610 Seri	
■ \ · · · · · · · · · · · · ·	WSD WSD 新増連接増 (用雙向支: (用印表機:	WSD 連拍 WSD 連拍 〔(T) 援功能(E) 集區(N)	度 埠	EPSON379214 (WF-7610 Seri 一 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C)	

步驟7、點選您使用的機種。

EpsonNet Print		
Add EpsonNet Pr	rint Port Wizard	EPSON
For which printer do you v	want to add a port?	
Printer Model	Host Name or IP Add	dress
Manual Setting WP-4531 Series	172.21.113.126	
WF-7610 Series	172.21.113.131	
	N/W Settings S	Search Again
	< Back Next >	Cancel
新增連接埠(T)	刪除連接埠(D) 設定通	ē接埠(C)
☑ 愈用雙向支援功能(E)		
📄 啟用印表機集區(N)		
	œ	定 取消 套用(A)

步驟 8、點選「Finish」。

osonNet Print		2
Add EpsonNet Pr	int Port Wizard EPSON	
The following EnsonNet Prin	t port will be added	
Port Type:	IP Address(Auto)	
Port Name:	EP379214:WF-7610 Series	
Printer Model:	WF-7610 Series	
Host Name or IP Address:	EP379214	
Protocol:	Enhanced LPR	
	< Back Finish Cancel	
新增連接埠(1)		
☑ 愈用雙向支援功能(E)		
📄 啟用印表機集區(N)		
	確定 取消	套用(A)

步驟9、點選「關閉」及「套用」再測試。

_과) EPSON379214 (WF-7610 Series) 內容	23
- 船 - 井田 · 連接埠 淮陂 · 色彩裕理 · 安全性 · 器腊品設定 · 版本溶訊 印表機連接埠	
可用的連接埠類型(A): EpsonNet Print Port	
Standard TCP/IP Port	
新增連接埠類型(N) 新增連接埠(P) 關閉	
 ■ WSD WSD 連接埠 ■ WSD WSD 連接埠 ■ WSD WSD 連接埠 ■ EPSON379214 (WF-7610 Seri • 	
新增連接埠(T) 刪除連接埠(D) 設定連接埠(C)	
☑ 啟用雙向支援功能(E)	
□ 取用却表礎集壘(N) □	存田(4)
	云田(A)