TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述:商用傳真複合機WF-7611在WINDOWS7系統下,如何使用EPSONNET PRINTER PORT 連接網路設定

步驟1、請上官網下載工具軟體中的「EPSONNET PRINTER」。

驅動程式 ★	
工具軟體 -	
EPSONNet Print 英文版 v3.1.3 7.39 MB enpw313.zip	下載 ▶
EPSONNet Config 多語版 v4.6.0 17.25 MB encw460.zip	下載
FAX Utility 多語版 v1.62 51.8 MB	下載

步驟 2、EPSONNET PRINTER 是壓縮檔,需解壓縮再點選「ENP」安裝。

	🚱 🔵 🚽 🕨 新増資料夾 (2) 🕨 Data	
	檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) EPSON Easy Photo Print ▼	說明(H)
Color - Colorary Internet File	組合管理 ▼ 加入至媒體櫃 ▼ 共	用對象 ▼
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 工具(T) EPSON Easy Photo Print ▼	☆ 我的最爱	1
組合管理 ▼ 解壓縮所有檔案		_
☆ 我的最愛 ^{— 名稱}	□ 最近的位置 ● Setupx ● OneDrive ● VERINF	86 •O.ESI

innoCTI		
LINE		Elle
Microsoft Word 2010	×	文件
S Skype	•	圖片
2 記事本	.	音樂
Adobe Reader XI	•	電腦
EPSON Scan		控制台 2
小盘家	•	裝置和印表機
FAX Utility		損設 桂式
移除EPSON印表機軟體		贰ЧЛ/X-X.1液
▶ 所有程式		
搜尋程式及檔案	Q	関機 >
	6	3

步驟3、請點選左下角「視窗」功能後,再點選「裝置和印表機」功能。

EPSON379214 (WF-7610) Series) 內容
一般 共用 連接埠	階 色彩管理 安全性 選購品設定 版本資訊
EPSON37	9214 (WF-7610 Series)
位置(L):	
註解(<u>C</u>):	
型號(<u>O</u>): EPSON W	F-7610 Series
功能	
色彩: 是	可使用紙張:
雙面: 是	A4 210 x 297 mm
芝打-茶	10 x 15 cm (4 x 6 in)
	13 x 18 cm (5 x 7 in)
	A6 105 x 148 mm
最大解析度:不明	A5 148 x 210 mm 👻
	喜好設定(E) 列印測試頁(T)
2	
	確定 取消 套用(<u>A</u>)

步驟4、在印表機圖形上按下右鍵進入「印表機內容」功能,並點選「連接埠」。

步驟 5、點選右下角「新增連接埠」。

EPSON3792	14 (WF-7610 Se	ries) 內容		×
一般 共用	連接埠 進階	色彩管理 安全性	│ 選購品 設定│版本:	資訊
EF	2SON379214 (W	/F-7610 Series)		
列印到下列連 文件將會列印	接埠(P) 到第一 <mark>個</mark> 可使用的	的選取連接埠。		
連接埠	描述	印表機		*
COM1:	序列埠			-
COM2:	序列埠			ET
COM3:	序列埠			
COM4:	序列埠			
FILE:	列印至檔案			
WSD	WSD 連接埠			
VSD	WSD 連接埠	EPSON3792	214 (WF-7610 Seri	*
新増連接	埠(T)	刪除連接埠(D)	設定連接埠(C)	
2				
☑ 啟用雙向3	5援功能(E)			
■ 飲用印売機	⊯隼區(N)			
Land the second second second	avo <u></u> (, , ,			
			確定	取消 (套用(<u>A</u>)

<u>船 │ </u>	<u>▶ 6彩钟理 安全性</u>	^{弾購品設定} 版本資訊	
可用的建位使预制(A)。			
EpsonNet Print Port			
Standard TCP/IP Port			
新增理接埠頻型(N)	新增理接埠(P)	取消	
HLE: 列印全福案			
 WSD WSD 連接埠 WSD WSD 連接埠 	EPSON3792	14 (WF-7610 Seri	
新增連接埠(T)	刪除連接埠(D)	設定連接埠(C)	

確定

取消

套用(A)

步驟 6、選擇「EpsonNet Print Port」並點選「新增連接埠」。

步驟7、點選您使用的機種。

EpsonNet Print	and the second se	
Add EpsonNet Pr	int Port Wizard	EPSON
For which printer do you v	want to add a port?	
Printer Model	Host Name or IP Addre	ess
Manual Setting WP-4531 Series	172.21.113.126 172.21.113.129	
WF-7610 Series	172.21.113.131	
	🔞 N/W Settings Sea	arch Again
	< Back Next >	Cancel
新增連接埠(T)	删除連接墠(D) 設定連接	g 墠(C)
☑ 啟用雙向支援功能(E)		
📄 啟用印表機集區(N)		
	確定	2 取消 套用(A)

步驟 8、點選「Finish」。

osonNet Print		2
Add EpsonNet Pr	int Port Wizard EPSON	
The following EpsonNet Prin	t port will be added.	
Port Type:	IP Address(Auto)	
Port Name:	EP379214:WF-7610 Series	
Printer Model:	WF-7610 Series	
Host Name or IP Address:	EP379214	
Protocol:	Enhanced LPR	
	< Back Finish Cancel	
新增連接埠(T)		
☑ 啟用雙向支援功能(E)		
📄 啟用印表機集區(N)		
	確定 取消	套用(A)

步驟9、點選「關閉」及「套用」再測試。

印表機連接埠	
可用的連接埠類型(A):	
EpsonNet Print Port Local Port Standard TCP/IP Port	
新增連接埠類型(N) 新增連接埠(P) 關閉	
 ■ HLE: 列印至福業 ■ WSD WSD 連接埠 ■ WSD WSD 連接埠 ■ WSD WSD 連接埠 	
 HLL: 列印全福業 WSD WSD 連接埠 WSD WSD 連接埠 EPSON379214 (WF-7610 Seri ↓ 新增連接埠(T) 	
 HLL: 列印全相案 WSD WSD 連接埠 WSD WSD 連接埠 EPSON379214 (WF-7610 Seri ▼ 新增連接埠(T) 新增連接埠(T) 副除連接埠(D) 設定連接埠(C) ③ 啟用雙向支援功能(E) ③ 啟用印表機集區(N) 	