TO: EPSON 愛用者 FROM: EPSON 客服中心 主題敘述: CX17NF 手動安裝掃描驅動

EPSON AL-CX17NF 可列印,但印表機無法掃描,如何安裝掃描驅動

步驟1、官網下載 EPSON AL-CX17NF 掃描驅動程式,解壓縮到桌面備用

客服與下載 查詢結果	不由進入。							
CX17NF	「戦牛心	目本佔別和你	65 //=361	mai 4 - 0 - 5 - 7 - 7	t · 神子如潮	.+	Min dawa 7.00 kit	
	【小提醒】請確認是否值測到您的作業環境?若否,請重新選擇 Windows 7 32-bit ▼ ■ 驅動程式							
	檔案名稱	語言	版本	磁片數	檔案大小	更新日期	き 下戦	詳細說明
	列印驅動程式 (Print Driver)	多語版	1.7	全一片	183654k	2015/9/3	3 Download	
EPSON針對此機種型號,為 您提供下列維修服務:	掃描驅動程式 (Scanner Driver)	雙語版	1.1	全一片	4505k	2013/7/3	3 Download	
★ 全省維修據點	*安裝說明讀參考經	支術文件						
1 •x -xii	UNE son nytiti ex a canner							

步驟 2、點選開始功能表,在電腦上按右鍵選擇內容(以 WINDOWS 7 為例):



💮 💮 ▼ 🖳 ▶ 控制台 ▶ 所有招	謝台項目 ▶ 系統	
控制台首頁	檢視電腦的基本資訊 Windows版本 Windows 7 專業版 Copyright © 2009 Micro Service Pack 1 取得新版 Windows 7 的到	osoft Corporation. All rights reserved. 美他功能
	条統 分級: 處理器: 安裝的記憶體 (RAM): 系統類型: 手寫筆與觸控: 爾歐名稱、統領及工作群组的	 3.3 您的 Windows 體驗指數必須重新整理 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz 2.94 GHz 4.00 GB (2.97 GB 可用) 32 位元作業系統 此顯示器不提供手寫筆或觸控式輸入功能。
端余韻	电焊合構、網以及上作研組設 電腦名稱: 完整電腦名稱: 電腦描述: マル=ma-4-	JESS-PC JESS-PC

步驟四、確認裝置管理員中是否有影像裝置。



步驟五、點選上方選單的執行功能,點選新增傳統硬體。

🚑 装置管	理員	
	【執行(A) │ 檢視(V) 說明(H)	
<	掃描硬體變更(A)	
	新増傳統硬體(L)	
	說明(H)	
	。 IDE ATA/ATAPI 控制器 ■ SM Driver	
Þ	。 人性化介面裝置	
	则	
	》 其他裝置 音效, 規訊 及游戲控制器	
	■ <u>處理器</u>	
⊳ - 4 ⊳ - 1¶) 通用序列匯流排控制器 [◎] 連接埠 (COM 和 LPT)	
Þ) 滑鼠及其他指標裝置) 素油	
P - ■	】監視器 。磁磁機	
j - 1	網路介面卡	
	Ŋ 影像装置 ▷ 鍵盤	
Þ 🖣	顯示卡	

步驟六、出現『新增硬體精靈』然後按『下一步』。

新増硬體	
	歡迎使用新增硬體精靈
	此精靈協助安裝驅動程式軟體,以支援那些不支援隨插即用,且 Windows 無法自動辨識的較酱裝置。
	只有當您是進階使用者或經由技術支援人員引導至此處,才可以 使用此精靈。
	▲ 如果您的硬體伴隨安裝 CD,建議您按 [取消] 關閉這個結 靈,然後使用製造商的 CD 來安裝這個硬體。
	請按 [下一步] 繼續。
	<上一步(B) 下一步(M) > 取消

步驟七、點選『安裝我從清單中手動選取的硬體(進階選項)』 然後按『下一步』。

新増硬體
這個精靈協助您安裝其他硬體
精靈可以搜尋其他硬體,並自動為您安裝它。如果您知道要安裝的硬體型號,您也可以從清 單中選取。
您要精靈執行什麼工作?
◎ 搜尋並自動安裝硬體 (建議選項)(S)
◎ 安裝我從清單中手動選取的硬體(進階選項)(M)
<上一步(B) 下一步(N) > 取消

步驟八、捲動右邊的捲動欄到下方,點選影像裝置,然後按下一步。

新増硬體		
從以下	清單選取您想要安裝的硬體類型	
- +n	果你沒有弄到相要的硬牌短则,禁控 [頭云般有些字]。	
ХЦ	★1212(2月1912)(1912)(1912(1917))4月20日)。	
- 1	般硬體類型(H):	
T I	▶ 連接埠 (COM 和 LPT)	*
×	了傳輸纜線裝置	
5	邓 感應器	
E	豊磁帯機	
	「開路介面下」	
		=
		-
	-	
L		
	<上一步(B) 下一步(N) >	取消

新増硬體	and the second se	
選取您要為這個硬體安裝的對	专置驅動程式	
請選擇您的硬體裝置製造 翻程式,請按 [從磁片安]	;简和:曦型,然後按 [下一步]。如果您想從磁片安裝其他驅 裝]。	
製造商	機型	
EPSON	EPSON AL-CX16NF Network Scanner	
SEIKO EPSON CORPORATIC		
		.
■ ■ 驅動程式已數位簽章。	(從磁片安裝(II))	
<u>告訴我為什麼體動種科質早</u>		-
	<上一步(B) 下一步(N) >	取消

步驟十、點選『瀏覽』指定路徑。

諸選擇您	的硬體裝置製造商和機型,然後按「下一步」。如果您想從磁片安勢	支其他驅
6 <u>動程式</u> , 從磁片多		×
造商 SON Xmau	請插入製造廠商的安裝磁片,然後確定在下面選 確定 擇正確的磁碟。 取消	
	從下列位置複製製造廠商檔案(C):	3]

步驟十一、點選桌面,選擇驅動程式解壓縮資料夾,\SCANNER\SESK3A.INF,然後按 開啓舊檔。

🛃 找出檔案位置					×
搜尋位置(I):	퉬 Scanner	•	G	∙ 🕾 对 🕼	
0	名稱	*		修改日期	ġ
▲ 一 最近的位置	sesk3a.inf			2011/5/10下4	÷12:56
第 回					
媒體櫃					
電腦					
	•	III			Þ
網路	檔案名稱(N):	sesk3a.inf		▼ 開語	2舊檔(0)
	檔案類型(T):	安裝資訊 (*.inf)			取消

步驟十二、確認驅動路徑,點選確定鍵。

増硬體 選取您	8要為這個	硬體安裝的裝置驅動程式	
	從磁片安勢		
1		請插入製造廠商的安裝磁片,然後確定在下面選 擇正確的磁碟。	<mark>確定</mark> 取消
製造ī EPSO			
		從下列位置複製製造廠商檔案(C): C:Wisers/WESS FU/Desktop/Scanner	· 瀏覽(B)
う ²⁰⁰⁰ 生訴	我為什麼問	^{亚 32} 區動程式簽章很重要	1/2000/12242(11)
		<上一;	步(B) [下一步(N) >] 取消

步驟十三、出現 EPSON AL-CX17NF/WF 選項。點選 EPSON AL-CX17NF/WF,再按『下 一步』。

新増硬體	
選取您要為這個硬體安裝的裝置驅動程式	
請選擇您的硬體裝置製造商和機型,然後按[下一步]。如果您想從磁片安裝其他驅動程式,請按[從磁片安裝]。	
機型 属 EPSON AL-CX17NF/WF	
■ 驅動程式已數位簽章。 <u>告訴我為什麼驅動程式簽章很重要</u> ————————————————————————————————————	
<上一步(B) 下一步(N) >	取消

步驟十四、出現輸入裝置名稱型為:EPSON AL-CX17NF/WF,再按『下一步』。

掃描器與數位相機安裝精靈	
您的装置名稱為何?	
輸入您的裝置名稱或使用以下提供的名稱。	
/ 名稱(A):	
EPSON AL-CX17NF/WF	
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消

步驟十五、然後按『完成』,完成安裝。

招	#描器與數位相機安裝精靈	
		完成掃描器與數位相機安裝精靈
		請按 [完成] 來關閉這個精靈和完成安裝您的裝置。按 [上一步] 來變 更您的安裝喜好設定。
		《上一步(B) 完成 取消

步驟十六、然後確認裝置管理員中影像裝置是否有 EPSON AL-CX17NF/WF。

檔案(F) 執行(A) 檢視(V) 說明(H)		
JESS-PC		
Bluetooth USB		
▷ 🍰 DVD/CD-ROM 光碟機		
·		
⊳ nter SM Driver		
▶ 4 開入性化介面裝置		
▶ • 100 可摧式装置		
▶ 📳 糸統裝置		
▶		
▶ 🛒 音效,視訊及遊戲控制器		
· . ▶ -■ 處理器		
▶ 🖕 通用序列匯流排控制器		
▷ ./ም 連接埠 (COM 和 LPT)		
▶ 🕘 滑鼠及其他指櫄裝置		
▶ 🤣 電池		
▶·1型 電腦		
▶ • ▶ • ▶ 監視器		
▷ · ; 磁碟機		
▶ 🔮 網路介面卡		
EPSON AL-CX17NF/WF		
▶ @ 鍵盤		
▶ • ➡ 顯示卡		