

EPSON STYLUS C4 1 題庫

更新日期:10/25/2002

Q1：如何強制更換墨水卡匣？

A1：欲在墨水即將用盡之前更換墨水卡匣，請同時按下『維護』鍵及『電源』鍵，即進入強制更換墨水模式，這時會先停在黑色墨水卡匣位置，若欲更換彩色墨水卡匣則再按一次『維護』鍵即可。更換完畢再按一次『維護』鍵即進入導墨模式。

Q2：如何移除印表機驅動程式？

A2：

Windows 使用者

附註：

- 1.欲移除Windows 2000中的印表機驅動程式，您必須以網路管理者的身分登入電腦。
(及屬於網路管理群組之使用者)
- 2.欲移除Windows XP中的印表機驅動程式，您必須以管理者的身分登入。若您只是擁有部分權限的使用者，則無法移除驅動程式。

步驟：

1. 關閉印表機的電源，並拔下印表機連接埠上的連接線。
2. Windows Me、98、95和2000的使用者，請按下『開始』鍵並指向“設定”，然後點選“控制台”。Windows XP的使用者，請按下『開始』鍵，並點選“控制台”。
3. 雙擊“新增 / 移除程式”圖示並點選清單中的“EPSON 印表機軟體”。然後，按下『新增 / 移除』鍵 (Windows XP和2000 的使用者，請按下『變更 / 移除』鍵)。
4. 點選“EPSON Stylus C61 Series”圖示並按下『確定』鍵。
5. 按下『確定』鍵。

附註：

若您在 Windows Me 或 98 中使用 USB 埠連接至印表機，您必須移除額外的 USB 零件。從“新增 / 移除程式”工具的清單中，點選“EPSON USB Printer Device”，然後按下『新增 / 移除』鍵，當出現通知您重新啟動電腦的訊息時，請按下『確定』鍵。若在“新增 / 移除程式”清單中沒有出現“EPSON USB Printer Device”，請雙擊印表機軟體光碟片中的“EPUSBUN.EXE”和“EPUBLUN.EXE”，然後依照螢幕上的指示操作。