致	EPSON 愛用者
文件來源	EPSON 客服中心
主題敘述	如何設定使用者的印表機功能存取限制
適用機型	WF-C579R \ L6580

適用機型: 商用噴墨印表機、原廠連續供墨系統

(以WF-C579R、Windows 10 64 bits 為例)

內容說明:透過管理者權限設定使用者可使用的印表機功能(如:限制僅能使用

黑白列印)

<步驟一>



<步驟二>

點選「一般設定」



<步驟三>

點選「網路設定」

¢		一般設定
	基本設定	
	印表機設定	
	網路設定	
	網路服務設定	•

<步驟四>

點選「網路狀態」

€		網路設定
	Wi-Fi 設定	
	有線區域網路語	设定
	網路狀態	
	網路連線檢查	

<步驟五>

點選「有線區域網路/Wi-Fi 狀態」



<步驟六>

記下查看到的印表機 IP: 172.21.113.109

走置名稱	EPSONAAD8CA
車線狀態	1000BASE-T 全雙工
P 位址	172.21.113.109

<步驟七>

在電腦瀏覽器輸入印表機 IP · 進入 WEB 管理介面 · 點選「產品安全性」。

EPSUN	WF-C5/9	< Serie	15								
試慕 列印	养肠/镰印	情哀	網路	網路安全性	產品安全性	秋里香垣	Epson Open Platform				
▲品状態 網路状態 使用状態			產品	狀態							
硬體狀態 工作歷史紀錄			繁體中文								V
面板快压			印表機	状態							
			· 保護器 同意 ·	状態							
						вк	Y	M	c	<u>ـ</u>	
			幕告 (BK)				T01D1/T	01C1			
			莱告 (Y)				T01D4/T	11C4			
			紅色 (M)				T01D3/T	91C3			
			藍色(C)				T01D2/T	01C2			
			麻磨器 水	行幣査・			T6716				
			重新	έ π							<u>取数抵</u> 制

<步驟八>

在產品安全性>存取控制設定 > 基本,勾選「啟用存取控制」以及「允許在沒 有驗證資訊的情況下從電腦列印及掃描」,再按下方確定儲存安裝設定。

EPSON	WF-C579	R Serie	s					
狀態 列印	掃描/複印	傳真	網路	網路安全性	產品安全性	装置管理	Epson Open Platform	
存取控制設定 »基本			存取	控制設定:	> 基本			
»使用者設定 外部介面 變更系統管理員	空碼		☑ 啟用存助 ☑ 允許在沒	控制 有驗證資訊的情況	下從電腦列印及擇打	描		
			確定					

<步驟九>

再按下方確定儲存安裝設定,顯示完成安裝代表已開啟此功能。

EPSON	WF-C579	R Series						
默戀 列印	帰描/復印	傳真	網路 網路	安全性產	品安全性	裝置管理	Epson Open Platform	
存取控制設定	2 48	I	存取控制	設定 > 基	本			X
			an ar at 10					
EPSON	NF-C579R	Series						
狀態 列印	掃描/複印	傳真 網路	網路安全性	產品安全性	裝置管理	Epson Open	Platform	
存取控制設定 ▶基本 ▶使用者設定 外部介面 變更系統管理員密研	5	存 日 _{完成安装}	収控制設定	> 基本				

<步驟十>

在產品安全性>存取控制設定 > 使用者設定,點選「新增」設定使用者的權限。

些 列口 掃油/徑口 傳具	網路	網路安全性	產品安全性	装置管理	Epson Open Platform	
存取控制設定 ■基本	存取	农控制設定	▶ 使用者設	定		
>次用者成正 N.如人來	6	电用者名稱				
e更系統管理員密碼	1	÷	F 199			
	2	Ŧ	F增			
	3	*	F H M			
	4	Ŕ	f 增			
	5	*	i 199			
	6	ŧ	F 192			
	7	8	f H			
	8	Â	f ##			

<步驟十一>

使用者設定需設定使用者名稱、密碼,並設定該名使用者可以使用的功能權限。

註:若列印限制設定為「允許僅黑白列印」,驅動程式需設為灰階才會印出

EPSON WF-C579R	Series
然態 列印 標語/復印	傳真 網路 網際安全性 產品安全性 裝置管理 Epson Open Platform
存取控制级定 ▶董本	存取控制設定 > 使用者設定
▶使用者設定	#號: 1
外部介面 要更系統曾理員密碼	使用有名转: 輸入1至14個共動中元。 而mmon
	重取线取方线。数用或使用各地能。
	12.12年後の10日 12.12月11日 12.12月11日 12.12月11日 12.12月11日 12.12月11日 12.12月11日 12.12月11日 12.12月11日 12.12111 12.12111 12.12111 12.12111 12.12111
	a To for test.
	85.70) 363.004

<步驟十二>

開啟「裝置和印表機」視窗。

- Windows 10
 在工作列上的搜尋方塊中,輸入「控制台」,然後選取 [控制台] > [硬體和音效]
 > [裝置和印表機]。
- Windows 8.1/Windows 8

 [桌面] > [設定] > [控制台] > [硬體和音效] 或 [硬體] > [裝置和印表機]。
- Windows 7
 按下開始 > [控制台] > [硬體和音效] (或[硬體]) > [裝置和印表機]。

(在 Windows 10 下的示範視窗畫面)

全部 應用程式 文件 網頁 更多 ▼	<i>R</i> ···
最佳比對	
控制台 應用程式	
搜尋網路	控制台
夕 控制台 - 查看網頁結果	應用程式
文件 - 這部電腦 (1+)	
	□ 開啟
	\sim
	Recent
	11 装置和印表機
	她很装置和印表機
	SI 允許的應用程式
	■ 新谐装置
	11 認證管理員
	💴 允許應用程式通過 Windows 防火牆
	🔤 檢閱您的電腦狀態
	■ 疑難排解
▶ 控制台	

<步驟十三>

至控制台 > 選擇 WF-C579R 圖示按右鍵,選擇「列印喜好設定」。



<步驟十二>

點選「維護」

🖶 EPSON WF-C579R Series 列印喜好設定			×
主選單 更多選項 維護			
列印預設值	紙張來源	自動選取	\sim
新增/移除預設值	文件大小	A4 210 x 297 mm	\sim
 ≦ 文件-快速 管 文件-標準品質 國 文件-標準品質 認 文件-雙面 1 交件-共面二合一 1 文件-快速灰階 图 文件-灰階 	列印方向 紙張種類 品質選項 色彩	 直印	~
	雙面列印	關閉	\sim
		設定 列印濃淡度.	
	版面配置	關閉 ~ 排列方式	
	份數 1	 ✓ 逐份列印 ✓ 反序列印 	
」 』 』	靜音模式 □列印預視 □工作配置Lite	關閉	~
	確定	取消 套用(A) 競田	月

<步驟十三>

點選「印表機和選購品資訊」

🖶 EPSON WF-C579R Series 列印喜好設定	×
主選單 更多選項 維護	
使 〕 噴嘴檢查	EPSON印表機監控程式3
印字頭清潔	監控設定
	進階設定
	列印作列
工作配置Lite	印表機和選購品資訊
語言/Language 中文(繁體) (Chinese (Traditional))	▽
版本 2.62.00.00	e-支援
確定	取消 套用(A) 說明

<步驟十四>

勾選「儲存存取控制設定」·並點選「設定…」以輸入使用者帳號密碼·即設定完成。



🖶 EPSON WF-C579R Series 列印喜好設定	×
印表機和選購品資訊	
存取控制設定 使用者名稱 密碼	BPSOX印表機監控程式3
確定 取消 說明	■ 監控設定
	進階設定
	利印作列
工作配置Lite	印表機和選購品資訊
語言/Language 中文(繁體) (Chinese (Traditional))	~ ♥軟體更新
版本 2.62.00.00	e-支援
確定	取満 套用(A) 說明

-----End-----