| 致 | Epson 愛用者 |
|------|--|
| 文件來源 | Epson 客服中心 |
| 主題敘述 | L4260 無法使用 Air print 時,如何開啟 Air print 的方法。 |
| 適用機型 | L3550, L3560, L4260, L6270, L5590, L6290, L14150, L6490, L6580, L15160 |

內文說明:若確認已連接相同 WiFi 網路但仍無法透過 iPhone 手機內建的[列印]功能中找到 L4260,可透 過下列方式確認並開啟 AirPrint 功能。

範例機型&作業系統:L4260&iOS 16.2

步驟1: 確認手機與印表機已連接至相同環境 WiFi 訊號。

開啟手機 App【Smart Panel】· 並按照下方流程試著開啟。

| 13:48 🕈 🎹 | 13148 | ₹ 779 | 13:48 - | ,1 🗢 789 |
|-------------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| Epson Smart Panel | | + | < | 裝置資訊 |
| 1 | Epson Smart Panel Ver.4.7.2(3001) | | 此装置 | |
| | © Seiko Epson Corporation 2019-2024. | | 作業系統版本 | iOS 16.1 |
| | 應用程式設定 | | Wi-Fi | 己連線 |
| 列印 掃描 | 顯示 | | 網路 /SSID | DrayTek |
| | 自訂顯示 | | IP位址 | |
| 文件摄取 複印 | 選擇主畫面類型 | | 藍牙 | 開啟 |
| | 装置資訊 | | 已連線裝置 | |
| | 使用情形調查 | | 產品名稱 | L4260 Series |
| 其他功能 說明 | 連線清單 | | 狀態 | 印表機已就緒。 |
| ×7 | 關於 | - | IP位址 | |
| | 通知 | | 連線方式 | 區域網路 |
| 預設複印印字頭清潔 | 軟體授權同意書 | | | |
| | 開放原始碼軟體授權 | | | |
| | 隱私權聲明 | | | |
| | 商標 | | - | |

步驟2: 將上述【IP 位址】輸入在手機 Safari / Chrome 瀏覽器中。



步驟3: 進入[Airprint 設定]中,點擊[啟用 AirPrint]即可。

※若[啟用 AirPrint]此按鈕呈現灰色無法點擊,表示已開啟,無需再在設定,

※若仍無法找到 L4260 印表機,請試著透過其他智慧型裝置連接相同 WiFi 網路交叉測試。

| 13:50 | ull 🗢 799 | 13:50 | | .i l 🗢 799 | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|------------|--|
| EPSON L4260 Series | | EPSON | L4260 Series | | |
| 基本設定 | 0 | AirPrint設定 | | | |
| Epson Connect服務 | Bonjour服務名稱: | | | | |
| [未註冊] | EPSON L4260 Series | | | | |
| DNS/Proxy設定 | Bonjour位置: | | | | |
| 初 體更新 | 地理位置 緯度和經度(WGS84): 例如:35,00000,-180.000000 | | | | |
| 目前版本:05.13.XJ07NB | | | | | |
| 根憑證(Root Certificate)更新 | î | 最優先通訊協定 199 | 2: | | |
| 目前版本:02.01 | IPP. | | | | |
| AirPrint設定 | | 確定 | | | |
| ▲ 全品狀態 | | 啟用AirPrint | | | |
| # | > | | 重新整理 | | |
| 重新整理 | 回主選單 | | | | |
| 大小 🔤 🔒 192.168.113 | 5 | 大小雪 | ₽ 192.168.113. | S | |
| <u>م</u> ش < > | | <u>×</u> > | | | |

---End----