致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何以管理者身份登入 Web config 或 EpsonNet Config?
適用機型	L15160, L6580

內文說明:如何以管理者身份登入 Web config 或 EpsonNet Config。

範例機型&作業系統:L15160 & Windows 11。

步驟1:請確定電腦已安裝 EpsonNet Config。

附註:若電腦尚未安裝 EpsonNet Config,請至官網的支援服務專頁下載並安裝 EpsonNet Config。

步驟 2:開啟 EpsonNet Config。

步驟 3:點選 L15160 後,再選取 [裝置] >[設定]。

🔯 EpsonNet Config		-		×
裝置(D) 顯示(V) 工具(T)	說明(H)			
設定(C)	1 Come H M Costant		FDSC	N
顯示狀態清單 (S)			LFGC	
註冊至我的裝置(R)	> な新聞・ (今年8)			
從我的裝置(D)刪除				
預設值(F)	➤ AC 位址 IP 位址 路徑			
(法市(公))	CAED3AAD8CA 172.21.113.143 有線區域網路			
前本(A))BB9EFAF5D8 172.21.113.102 有線區域網路			
CT5100 series	303790473714 172.21.115.101 月線回風網店			
開始設定裝置。		就編	ŧ	ۇر

步驟 9:進入 Web Config · 點選右上方 [管理者登入]。

EPSON	L15160 Series								理者登入
狀態 網路									
<u>產品狀態</u> 網路狀態 使用狀態		產品狀態							Î
硬體狀態		繁雅中文							~
		印表機狀態							
		問置 -							
		/ / 描語狀態/ 開置。							
			ВК	M	Y	c	ف		
		王 色 (BK):		008					
		紅色 (M):		008					
		黄色 (Y): 		008					_
				C9345					
		重新整理						1	数加浸機

步驟 10:在 [目前密碼] 欄位輸入預設的管理者密碼。使用者名稱預設值為空白

EPSON	L15160 Series <u>管理者登入</u>
狀態 網路	
產品狀態 網路狀態 使用狀態	管理者登入
硬體狀態	使用者名稱:
	目前空碑:
	附註:連議透過HTTPS通訊,輸入管理者密碼。

管理者密碼預設值為印表機的機器序號,請依照下列方法找到機器序號。

UC				
	CH1CH7	1504 L1 10141		
	L15160	100-240V~		
	SERIAL No.	*X6MT000700*	!	
	PRODUCT No.	4712933387146		
		BEE 50.57 00 18 00		

方法1:您可以在產品的外箱上找到機器序號標籤,下圖紅框處即為機器序號。

方法 2:您可以在機器底部找到產品標籤,下圖紅框處即為機器的序號。



方法 3:您可以印出噴嘴檢查表單,上面的 Serial number 即為機器的序號。



	④ 維護		
	A 列印品質調整	. 0	
俞	④ 印字頭噴嘴檢查	0	?
	2017年頭清潔	0	
	登 強力清潔	0	0





---End---