

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何於 Epson Smart Panel 透過 IPV6 位址連線印表機
適用機型	L3550,L3556,L3560, L4260, L5590, L6270, L6290, L6490, L14150, L6580, L15160, L8050, L18050, L11050

內文說明：如何於 Smart Panel 使用 IPV6 位址連線印表機。

範例機型&作業系統：L4260 & iOS 18.1.1

步驟 1：確認印表機有連線環境網路，並確認其 IPV6 位址。

```

Secondary DNS Address      8.8.4.4
IP Address(Wi-Fi Direct)  192.168.223.1
Subnet Mask(Wi-Fi Direct) 255.255.255.0

<TCP/IP IPv6>
IPv6                       Enable
DHCPv6                     Disable
IP Address                 fe80::b9b0:478a:38d9:82d0/64 (Link Local)
Default Gateway           None
Primary DNS Address       None
Secondary DNS Address     None
Privacy Extensions        Enable
IP Address(Wi-Fi Direct)  fe80::61a7:719:75c6:3a5a/64 (Link Local)

<Proxy>

HHHHHHHHHHH 1/3 HHHHHHHHHHHH
  
```

步驟 2：開啟 Epson Smart Panel 並於點選右上角 [+]



步驟 3：選擇 [透過 IP 位址連接]。



步驟 4：輸入您的 IPV6 位址，並於最後去掉/64 並加上%en0。

範例:fe80::b9b0:478a:38d9:82d0%en0



步驟 5：確認顯示連線完成，即可使用。



---End---