

TO：EPSON 愛用者


FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson AcuLaser C3800DN/C3800N 面板設定固定 IP 方式


步驟 1、按面板▶，進下「設定」。



步驟 2、按▼，選到「網路選單」，按▶。



步驟 3、進入「網路界面」按▶，按▼或▲，選擇「開啟」，按▶。




步驟 4、「取得 IP 位址=」按▶，按▼或▲，選擇「面版」，按▶。



步驟 5、進入「IP=」按▶，按▼或▲，輸入 IP 位址（四個號碼），再按▶。

*假設要輸入 IP 位址：10.20.30.40


- 第一位元按「▲或▼鍵」選擇至 10。
- 再按『▶』跳到第二位元 按「▲或▼鍵」選擇至 20。
- 再按『▶』跳到第三位元 按「▲或▼鍵」選擇至 30。
- 再按『▶』跳到第四位元 按「▲或▼鍵」選擇至 40。



步驟 6、進入「SM=」按▶，按▼或▲，輸入 SM 位址，再按▶。

*SM 為子網路遮罩(Subnet Mask)的縮寫，預設是255.255.255.0，

輸入方式如同步驟 5 的 a~d。



步驟 7、進入「GW=」按▶，按▼或▲，輸入 GW 位址，再按▶。

*GW 為通訊閘(Default Gateway)或稱預設閘道的縮寫，預設是255.255.255.255，輸

入方式如同步驟 5 的 a~d。



步驟 8、設定完後，請重新啟動印表機，即完成網路設定。