

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：Epson WorkForce AL- MX200DWF/ MX200DNF掃描至 USB 記憶體的
操作方式

※使用 Scan to USB Memory (掃描至 USB 記憶體), 將掃描的檔案儲存至 USB 隨身
碟中, 後續若要透過 Epson WorkForce AL- MX200DWF/ MX200DNF列印 USB 隨身
碟的檔案, 僅支援 Epson WorkForce AL- MX200DWF/ MX200DNF掃描的檔案。

步驟 1、將 USB 隨身碟置於前方 USB 插槽中。



步驟 2、將掃描原稿放置於上方自動送器 (文字面朝上) 或下方玻璃平台 (文字
面朝下)。



步驟 3、由操作面板按下「掃描」，選擇「掃描至 USB 記憶體」，按下「OK」鍵。



步驟 4、選擇「儲存至 USB 磁碟機」，按下「OK」。



步驟 5、選擇「儲存至... 根目錄」，按「啟動」鍵。



掃描各細項內容如下：

印出檔案格式	PDF、多頁 TIFF、TIFF、JPEG
色彩模式限制	黑白、灰階、彩色、彩色(照片)
解析度	200x200dpi、300x300dpi、400x400dpi、600x600dpi
原稿	A4、A5、B5、Letter、Folio、Legal、Executive
濃度	±2 (預設為標準)
銳利度	標準、更柔和、最柔和
去除底色	關閉、啟動
上下邊框消除量	0~50mm (預設 2mm)
左右邊框消除量	0~50mm (預設 2mm)
中間消除量	0~50mm (預設 0mm)

步驟 6、此時印表機開始掃描，同時面板會顯示「掃描中..」。



步驟 7、待面板顯示掃描已結束時，按下 OK 鍵，即可移除 USB 隨身碟。



步驟 8、將 USB 隨身碟插入電腦，即可確認掃描至 USB 記憶體的 PDF 檔案。

