TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 商用傳真複合機 Epson WP-4531 從 FAX Utility 設定快速撥號聯絡人至印表機 \*\* 此以 Windows 7 系統為例

#### 一、前置作業

電腦請先放入隨機所附的驅動程式光碟或至 Epson 官方網站下載「印表機驅動程式」及 「FAX Utility」(傳真軟體),待安裝完成後,至「控制台」→「裝置和印表機」確認印 表機清單內是否有「EPSON WP-4531 Series (FAX)」,若未安裝傳真驅動程式,請參考下 述步驟進行安裝,若已安裝完成,請跳至第三頁參考「二、設定快速撥號步驟」。 Epson 官網下載網址: <u>http://www.epson.com.tw/CustomerAndDownload/DownloadCenter</u>

### 安裝 WP-4531 FAX 驅動程式安裝



步驟2、選擇	「新增其它印表機(傳真)」	,選擇	WP-4531 Series	,按	「確定」。
--------	---------------	-----	----------------	----	-------

General FAX Utility		
		又
	Color K	🥪 🥪 🍦
傳真傳送	僅傳送封面頁	WP-4531 Series L550 Series XP-302 303 305 306
IĄ	電腦傳真電話簿	
	傳真傳送記錄	XP-202 203 WF-7011 TX820 206 Series Series Artisan8
傳真設定	電腦傳真設定	
	印表機的傳真設定	確定 取消
其他	新增其他印表機(傳真)	
	線上說明	-

# 步驟 3、出現此視窗後,按「下一步」,按「安裝」,按「確定」。

安裝電腦傳真驅動程式	;	x
選取列印目標 <mark>(</mark> 連接)	阜)。	
連接埠	印表機	
192.168.6.111	WP-4531 Series(網路)	
	<上一步(B) 下一步(N)>	取消
以下列設定安裝電用	淄傳真驅動程式。	
印表機名稱	: EPSON WP-4531 Series	安裝電腦傳真驅動程式
連線方式 網路位址	: 網路 : 192.168.6.111	電腦傳真驅動程式安裝完成。
<上一步	·(B) 安装 取消	 確定

## 二、設定快速撥號步驟

步驟1、點選印表機傳真設定

🚔 FAX Utility	
傳真傳送	僅傳送封面頁
Т具	電腦傳真電話簿
	傳真傳送記錄
傳真設定	電腦傳真設定
	印表機的傳真設定
其他	新增其他印表穩(傳真)
	線上說明

### 步驟2、點選快速撥號/群組撥號清單



步驟 3、選擇「編輯」鍵,選擇「快速撥號」,並輸入名稱與對方傳真號碼,按「確定」。 ※由於印表機面板無法直接顯示中文名稱,因此僅能輸入英文、數字。

间) 快速撥號/群組撥號清單 - WP-4531 Series(網路	)	
檔案(F) 編輯(E) 檢視(Ⅵ) 說明(H)		
🚔 🚔 📝 🔷 💡		
項目號碼 名稱/群組名稱 傳真號碼		
1		
2		
3		
4		
5	(f) #	x
6		
7	· 項月號碼: 1	確定
8		
9	● 快速撥號(S) ● 群組(G)	取消
10	2 報 / 并注 / 2 報 ( N ) ·	
11		
12	JERKT	
13	傳 车號碼(F):	
14	0000000	
15	山林》《末子莱佐,因此结复田林蚕新野理由。	
17	用成 - 农小智学,本此演列用於电路弧码中。	
18		

步驟4、按「寫入快速撥號」鍵。

[1] 快速撥	號/群組撥號清單	- EPSON WP-4531 Series (網路)
檔案(F)	編輯(E) 檢視(⊻)	說明(出)
🚔 🚔 (i	1 🖉 🔶 🤶	
項目號碼	名稱/群組名稱	傳真號碼
<b>å</b> 1	JERRY	00000000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

步驟5、出現此畫面,按「是」,即可將資料傳送至印表機快速撥號清單中。



步驟6、至印表機機器,按「快速撥號」鍵,即會顯示由電腦中所設定的「快速撥號」 聯絡人電話。

自動應答 Auto Answer ① ① ① ① 重撥/暫停 Redial/Pause	快速撥號洁單 快速撥號設定 01 JERRY 60 1GP ▼ OK 繼續		
快速撥號 Speed Dial	₹目目目目的 ¥組撥號 設定 説明 Setup Help N ?	選單 Menu (注:	