TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 商用傳真複合機 Epson WorkForce WF-7611 列印品質異常解決方法

步驟1、機器主畫面「 📶 」,選擇面板上「設定」選單並直接按下。(此機器面 板爲觸控面板)。

		ADF (11 品令
掃描	i f	專真	預設
THER A	Epson		いた
	Connect	模式	
	掃描 「」 「 聯絡人	掃描 作 LELL LELL LELL LELL LELL LELL LELL LE	ADF CE 掃描 傳真 LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

步驟 2、進入設定選單後,按面板上的「維護」。

ដ 設定	l l	
墨水存量		
維護		
紙張設定		
列印狀態表]
網路狀態		

🚔 維護	2
印字頭噴嘴檢查	
印字頭清潔	
墨水匣更換	
印字頭直線性校正	
厚紙	V



步驟4、檢查噴嘴檢查表單(以下圖為例)。



(m註·執行有係動作時,墨小和廢墨島的仔重至少晏在5%左右,並以有係少 爲主,最多可執行三次,如三次清潔無效則建議直接報修。)

🚽 維護	2
印字頭噴嘴檢查	
印字頭清潔	
墨水匣更換	
印字頭直線性核	٤Ē
厚紙	T T



	2
\rightarrow	
清潔印字頭解決噴嘴阻塞的 問題。	
繼續	

`					
📑 印字頭清潔	1.0				
✔ 所有色彩	1	1 orb	2 ALC	3 111	Interrupt Reset Stop
除黑色以外的所有色彩		4 GH	5-m	6 MNC	
僅黑色	Status	7108	8 TUV	9 wm	Start BaW Color
選擇進行清潔的色彩, 然後按下 ❹。		*	0	*	