

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：雷射印表機 C2900N 某個碳粉用盡，但要緊急列印該怎麼辦？

C2900N 雷射印表機，若某個碳粉用盡，又沒有碳粉可更換，但臨時有重要文件要緊急列印的處理方式：**PS:** (此方式僅能緊急使用，將碳粉匣剩餘碳粉用盡，更換碳粉後一定要設回原本設定，因為印表機不偵測碳粉，若碳粉導管碳粉餘量完全用盡，列印會缺色或完全空白，有可能造成機器受損或爾後碳粉填充不完全。)

步驟一、先按一下面板上，『Menu』按鍵。液晶螢幕會出現『System..』選單，選在『Report/List』選項。



步驟二、按向下鍵，選擇『Admin Menu..』選項，按『OK』鍵確認。



步驟三、按『向下』鍵，選擇『Maintenance Mode』選項，按『OK』鍵確認。



步驟四、按『向下』鍵，選擇『Non-Genuine...』選項，按『OK』鍵確認。



步驟五、液晶螢幕顯示『Toner...off』，按『OK』鍵，『Toner』向下選擇『On』選項，按『OK』鍵確認，畫面會回到上一層選



步驟六、按『返回鍵』，返回到最上層的功能選單，出現『Non-Genuine』訊息
Toner on，即完成設定，可繼續列印。

