TO: EPSON 愛用者

FROM: EPSON 客服中心

主題敘述: 雷射印表機 WorkForce AL-M320DN 加裝下方紙匣, 驅動程式沒有顯示下方紙匣2, 無法使用。

適用機型: 雷射印表機 WorkForce AL-M320DN

(以 Windows7-64 位元為例)

➡ EPSON AL-M320DN Advanced 列印喜好設定		
主選單 更多選項 維護		
列印預設值	紙張來源	自動選取
新增/移除預設值	文件大小	目動選取 萬用進紙匣 準約面
 ■ 文件-標準 ✓ 節能模式(二合一) 		個別設定每種紙張
eco 即能供式(二百一) co 節能模式(四合一)	列却万问	
12 文件-二合一 533 文件-雙面二合一	紙張種類	↓其他
	而見選視	[佳▼
	雙面列印	自動(長邊裝訂) ▼
	版面配置	
	份 數 1	▶ 逐份列印
	紙張	前出設定
 □ 列印預視 □ 型印預視 □ 工作配置Lite 預設值 印表機進紙匣資訊 		
	確定	, 取消

步驟1、在「裝置和印表機」中,選擇M320DN 按滑鼠右鍵,選擇「印表機內容」。



步驟2、選擇「選購品設定」標籤。

🖶 EPSON AL-M320DN Advanced 內容		
一般 共用 連接埠 進階 色彩管理	安全性 選購品設定 版本資訊	
印表機工具程式	EPSON Status Monitor	
驅動程式設定	通知設定	
目前印表機資訊 虛擬記憶體 關閉 選購的進紙匣 未安裝選購品	- 印表機資訊 ◎ 従印表機取得	
	◎ 手動設定 設定	
	嚎 驅動程式更新	
	確定 取消 套用(A) 說明	

步驟3、選擇「手動」,並點選「設定」按鍵。

🖶 EPSON AL-M320DN Advanced 內容
一般 共用 連接埠 進階 色彩管理 安全性 選購品設定 版本資訊
印表機工具程式 EPSON Status Monitor
通知設定 1000000000000000000000000000000000000
目前印表機資訊 「虛擬記憶體 「關閉 選購的進紙匣 未安裝選購品
◎ 手動設定 設定
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
確定 取消 第用(A) 1

步驟 4、選擇	「選購的進紙匣2」	,然後按「確定」。
---------	-----------	-----------

印表機資訊	
選購品資訊	
選購的進紙匣	法安装 <mark>進紙匣2</mark> 運紙匣3
🗖 虛擬記憶體	確定取消 說明

步驟5、按「套用」然後選擇「一般」標籤。

🖶 EPSON AL-M320DN Advanced 內容		
一般 共用 連接埠 進階 色彩管理	安全性 選購品設定 版本資訊	
2. 印表機工具程式	EPSON Status Monitor	
驅動程式設定	通知設定	
目前印表機資訊 虚擬記憶體 開閉 選購的進紙匣 進紙匣2	- 印表機資訊 ◎ 従印表機取得	
	● 手動設定 設定	
	行動程式更新	
	1.	
	確定 取消 套用(<u>A</u>) 說明	

步驟6、按「列印喜好設定」按鍵。

⊯ EPSON AL-M320DN Advanced 內容		
一般 共用 連接埠 進階	色彩管理 安全性 選購品設定 版本資訊	
EPSON AL-M320DN Advanced		
位置(L):	瀏覽(<u>B</u>)	
註解(C):		
型號(<u>O</u>): EPSON AL-M32(DDN Advanced	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	可使用紙張:	
雙面: 是	A4 210 x 297 mm	
裝訂:否	A5 148 x 210 mm	
速度: 40 ppm	B5 182 x 257 mm	
最大解析度: 1200 dpi	LT 8.5 x 11 in 👻	
喜好設定(E) 列印測試頁(T)		
	確定 取消 套用(<u>A</u>) 說明	

紙張來源即有「下方進紙匣2」可選取。

🖶 EPSON AL-M320DN Advanced 列印喜好設定		
主選單 更多選項 維護		
列印預設值	紙張來源	自動選取 ▼
新增/移除預設值	文件大小	自動選取 萬用進紙匣 進紙匣1
 主 文件-標準 5.5 節能模式(二合一) 5.5 節能模式(四合一) 112 文件-二合一 113 文件-雙面二合一 	列印方向 紙張種類 品質選項	推進[[[2]] [[]]] [[]]]] [[]] [[]] [[]]] [[]]] [[]]] [[]]] [[]]] [[]]] [[]]] [[]]] [[]]] [[]]] [[]] [[]]] [[]] [
	雙面列印	自動(長邊裝訂) ▼ 設定
	版面配置	關閉 ▼ 排列方式
	份數 1	◆ 逐份列印
	紙張輸	出設定
 □ 列印預視 □ 型印預視 □ 工作配置Lite 預設值 □ 印表機進紙匣資訊 		
	確定	取消